

---

# クラウドPBX SIP端末ユニーク Sipdroid ( Android ) 設定マニュアル

---

Ver2.1.3 2019/02/28 更新  
Ver2.1.2 2017/07/20 更新  
Ver2.1.1 2017/03/24 更新  
Ver2.1.0 2015/07/10 更新  
Ver2.0.0 2015/01/09 更新  
Ver1.0.0 2011/07/29 作成

1. 弊社アカウントをご登録頂き、SIP端末ユニーク、電話番号をご購入下さい。  
ユニークと電話番号の設定は、別マニュアル「クラウドPBXご利用マニュアル」を参照して下さい
2. 端末を御用意の上、Sipdroidをgoogle Playや、公式サイト( <http://sipdroid.org/> )よりインストールしてください。(無料)



### 3. Sipdroidを立ち上げて設定

右上に表示されている歯車ボタンを押し、設定画面を表示します。



### 4. SIPアカウントを押して、以下を入力して下さい。

認証用ユーザ名	ユニーク
パスワード	端末パスワード
サーバ or プロキシ	ログインサーバ
ドメイン	デフォルト
ユーザ名 or Caller ID	ユニーク
ポート番号	デフォルト
プロトコル	デフォルト

無線LANを使用, 3Gを使用にチェックをいれます。  
ユニーク、端末パスワード、ログインサーバは、お客様の管理画面から確認できます。  
ユニーク一覧から、当該ユニークの詳細アイコンをクリックすると確認できます。  
なお、端末パスワードは、セキュリティ上表示していません。入力して保存することにより、上書き修正できます。



## 5. 音声コーデック を以下に設定します。

G722 HD Voice	常時使用を試みる
PCMA	常時使用を試みる
PCMU	WLAN使用時
Speex	常時使用を試みる
GSM	WLANと3G使用時
BV16	常時使用を試みる



## 6. 通話設定

「要求に応じて自動応答」にチェックを入れます。

設定が正常に行われると、画面左上に緑色の○が表示されます。この状態が通話可能な状態です。この○が赤い場合には、電話は発着信できません。この場合、ユニーク、端末パスワード、ログインサーバ等の設定が誤っている可能性があります。黄色の○は、サーバに登録信号を問合せ中です。



## 7. 電話のかけ方

Sipdroidを起動し、右の画面で「相手先電話番号」欄をタップすると、Androidのキーボードが開きますので、かけ先番号を入力して実行してください。

